

# TORCIA TATTICA TRUSTFIRE T4

## MANUALE DI ISTRUZIONE

Vi ringraziamo di aver acquistato la nostra torcia tattica TRUSTFIRE T4 e vi preghiamo di leggere attentamente il presente foglio di istruzioni prima dell'uso così da poter sfruttare al meglio le capacità del prodotto e per un suo corretto utilizzo. T4 ha prestazioni eccellenti e alta affidabilità con controllo intelligente della temperatura all'interno. Interruttore brevettato e 1000 lumen massimi.

### AVVERTENZE

- Non puntare mai la torcia negli occhi
- Non lasciare la torcia esposta al sole
- Conservare la torcia al riparo da fuoco, vapore e umidità in luogo asciutto e pulito
- Polvere, sporco, umidità, vibrazioni o la vicinanza con apparecchiature elettroniche, possono causare effetti indesiderati
- Maneggiare sempre con cura evitando colpi, cadute o scuotimenti
- Evitare il contatto con liquidi ed agenti chimici
- Pulire la lampada con tessuto morbido e lubrificare viti e filettature con grasso al silicone ogni 6 mesi
- Non forare o schiacciare la batteria per evitare esplosioni;
- Non aprire il coperchio della batteria per non compromettere la durata e l'impermeabilità della lampada
- Rispettare la polarità delle batterie quando si vanno ad inserire
- Lo smontaggio della parte sigillata danneggerà le luci e annullerà la garanzia
- Rimuovere le batterie se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo
- Pulire periodicamente PCB, molla o altri contatti sporchi con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per mantenere le prestazioni ottimali
- della torcia, poiché i contatti sporchi, possono causare sfarfallio, intermittenza o addirittura impedire il corretto funzionamento
- Se le batterie devono essere sostituite, scegliere la batteria indicata su questo manuale
- Se la torcia non funziona, si prega di inviarlo a un riparatore professionale. E' proibita la riparazione da parte di personale non qualificato
- in quanto potrebbero aumentare i pericoli e causare danni personali gravi

### MODALITA' D'USO

- Per installare la batteria, svitare il tappo di coda e assicurarsi che la/e batteria/e sia/no inserite con la giusta polarità
- Richiudere il tappo e premere il pulsante o ruotare la testa secondo una delle due modalità scelte:
- 1. Modalità 1: stringere la testa, luce nella sola modalità alta. Premere a metà l'interruttore: la luce resta accesa fino al suo rilascio. Fare click con l'interruttore: la luce resta accesa fino al click successivo di spegnimento
- 2. Modalità 2: allentare la testa per 1/4, premere a metà l'interruttore ripetutamente e scegliere il livello di luminosità desiderato. Una volta deciso quale livello selezionare senza rilasciare l'interruttore, fare click con quest'ultimo.
- Fare nuovamente click per spegnere la torcia.
- Funzione memoria in modalità 2: entro 5 secondi si ha il livello selezionato, oltre 5 secondi, il livello successivo
- I livelli sono: SOS basso-medio-alto-strobo (strobo, frequenza 2 secondi una volta)
  - Alta (1000 lm/135 minuti/384 metri)
  - Media (200 lm/600 minuti/155 metri)
  - Bassa (5 lm/30 giorni/9 metri)
  - Strobo (1000 lm)
  - SOS (150 lm)

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Torcia T4 con batteria
- Laccetto
- Custodia da cintura
- O-ring
- Manuale istruzioni

### DATI TECNICI

- Potenza max: 1000 lumens con 5 livelli di potenza
- LED Lattice Bright XM2 U3 da 50.000 ore
- Portata: 384 metri
- Batterie impiegabili: 1x18650 Lithium Ion da 3,6/3,7 V o 2xCR123A/RCR123A
- Non usare 18650 da 3,2 V al Litio Ferro Fosfato e CR123A Lithium
- Durata max: 30 giorni
- Peso netto: 127 g
- Misure: lunghezza 145 mm, Ø corpo 25 mm, Ø testa 40 mm
- IPX8
- Impatto: resiste all'impatto da 1 metro

### DESCRIZIONE

Torcia tattica a medio raggio con controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione. Quando il prodotto funziona ai massimi livelli, si accumula a molto calore, quando il chip incorporato rileva una temperatura elevata, farà ridurre gradualmente la potenza. Sarà ripristinata la modalità prevista quando la temperatura si sarà riabbassata. Quando la batteria si sta quasi esaurendo (meno del 10%), la torcia si spegne e lampeggia lentamente tre volte ogni minuto per ricordare all'utente di sostituire la nuova batteria. Se l'O-ring della torcia viene danneggiato dopo un uso prolungato, sostituirlo per mantenere le prestazioni di impermeabilità. Circuito a corrente costante, luminosità costante, design anti-inversione impedisce l'inversione della batteria installata che causa danno al circuito, Corpo antiscivolo realizzato in alluminio aeronautico e con superficie antiusura trattamento di ossidazione anodizzata dura. L'uso di una pellicola antiriflesso su entrambi i lati per rinforzare le lenti in vetro ridurre efficacemente la perdita di luce.



Importato e distribuito da:

**KENTRON** a line by **BULL OIL** s.n.c.  
Via Sbarra, 183 - 55016 - PORCARI/Lucca - Italy  
Tel. +39 0583 29268 - Fax +39 0583 297797  
<http://www.kentronsport.com>  
e-mail: [info@kentronsport.com](mailto:info@kentronsport.com)



Made in China  
04/2020

**TrustFire**

# TORCIA TATTICA TRUSTFIRE T4

## MANUALE DI ISTRUZIONE

Vi ringraziamo di aver acquistato la nostra torcia tattica TRUSTFIRE T4 e vi preghiamo di leggere attentamente il presente foglio di istruzioni prima dell'uso così da poter sfruttare al meglio le capacità del prodotto e per un suo corretto utilizzo. T4 ha prestazioni eccellenti e alta affidabilità con controllo intelligente della temperatura all'interno. Interruttore brevettato e 1000 lumen massimi.

### AVVERTENZE

- Non puntare mai la torcia negli occhi
- Non lasciare la torcia esposta al sole
- Conservare la torcia al riparo da fuoco, vapore e umidità in luogo asciutto e pulito
- Polvere, sporco, umidità, vibrazioni o la vicinanza con apparecchiature elettroniche, possono causare effetti indesiderati
- Maneggiare sempre con cura evitando colpi, cadute o scuotimenti
- Evitare il contatto con liquidi ed agenti chimici
- Pulire la lampada con tessuto morbido e lubrificare viti e filettature con grasso al silicone ogni 6 mesi
- Non forare o schiacciare la batteria per evitare esplosioni;
- Non aprire il coperchio della batteria per non compromettere la durata e l'impermeabilità della lampada
- Rispettare la polarità delle batterie quando si vanno ad inserire
- Lo smontaggio della parte sigillata danneggerà le luci e annullerà la garanzia
- Rimuovere le batterie se la lampada non verrà utilizzata per un lungo periodo
- Pulire periodicamente PCB, molla o altri contatti sporchi con un batuffolo di cotone imbevuto di alcool per mantenere le prestazioni ottimali
- della torcia, poiché i contatti sporchi, possono causare sfarfallio, intermittenza o addirittura impedire il corretto funzionamento
- Se le batterie devono essere sostituite, scegliere la batteria indicata su questo manuale
- Se la torcia non funziona, si prega di inviarlo a un riparatore professionale. E' proibita la riparazione da parte di personale non qualificato
- in quanto potrebbero aumentare i pericoli e causare danni personali gravi

### MODALITA' D'USO

- Per installare la batteria, svitare il tappo di coda e assicurarsi che la/e batteria/e sia/no inserite con la giusta polarità
- Richiudere il tappo e premere il pulsante o ruotare la testa secondo una delle due modalità scelte:
- 1. Modalità 1: stringere la testa, luce nella sola modalità alta. Premere a metà l'interruttore: la luce resta accesa fino al suo rilascio. Fare click con l'interruttore: la luce resta accesa fino al click successivo di spegnimento
- 2. Modalità 2: allentare la testa per 1/4, premere a metà l'interruttore ripetutamente e scegliere il livello di luminosità desiderato. Una volta deciso quale livello selezionare senza rilasciare l'interruttore, fare click con quest'ultimo.
- Fare nuovamente click per spegnere la torcia.
- Funzione memoria in modalità 2: entro 5 secondi si ha il livello selezionato, oltre 5 secondi, il livello successivo
- I livelli sono: SOS basso-medio-alto-strobo (strobo, frequenza 2 secondi una volta)
  - Alta (1000 lm/135 minuti/384 metri)
  - Media (200 lm/600 minuti/155 metri)
  - Bassa (5 lm/30 giorni/9 metri)
  - Strobo (1000 lm)
  - SOS (150 lm)

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Torcia T4 con batteria
- Laccetto
- Custodia da cintura
- O-ring
- Manuale istruzioni

### DATI TECNICI

- Potenza max: 1000 lumens con 5 livelli di potenza
- LED Lattice Bright XM2 U3 da 50.000 ore
- Portata: 384 metri
- Batterie impiegabili: 1x18650 Lithium Ion da 3,6/3,7 V o 2xCR123A/RCR123A
- Non usare 18650 da 3,2 V al Litio Ferro Fosfato e CR123A Lithium
- Durata max: 30 giorni
- Peso netto: 127 g
- Misure: lunghezza 145 mm, Ø corpo 25 mm, Ø testa 40 mm
- IPX8
- Impatto: resiste all'impatto da 1 metro

### DESCRIZIONE

Torcia tattica a medio raggio con controllo intelligente della temperatura e avviso di bassa tensione. Quando il prodotto funziona ai massimi livelli, si accumula a molto calore, quando il chip incorporato rileva una temperatura elevata, farà ridurre gradualmente la potenza. Sarà ripristinata la modalità prevista quando la temperatura si sarà riabbassata. Quando la batteria si sta quasi esaurendo (meno del 10%), la torcia si spegne e lampeggia lentamente tre volte ogni minuto per ricordare all'utente di sostituire la nuova batteria. Se l'O-ring della torcia viene danneggiato dopo un uso prolungato, sostituirlo per mantenere le prestazioni di impermeabilità. Circuito a corrente costante, luminosità costante, design anti-inversione impedisce l'inversione della batteria installata che causa danno al circuito, Corpo antiscivolo realizzato in alluminio aeronautico e con superficie antiusura trattamento di ossidazione anodizzata dura. L'uso di una pellicola antiriflesso su entrambi i lati per rinforzare le lenti in vetro ridurre efficacemente la perdita di luce.



Importato e distribuito da:

**KENTRON** a line by **BULL OIL** s.n.c.  
Via Sbarra, 183 - 55016 - PORCARI/Lucca - Italy  
Tel. +39 0583 29268 - Fax +39 0583 297797  
<http://www.kentronsport.com>  
e-mail: [info@kentronsport.com](mailto:info@kentronsport.com)



Made in China  
04/2020

**TrustFire**